Pompe de relevage qui tourne en continu : identifier la cause et réagir avant que le moteur ne lâche

Une pompe de relevage qui tourne en continu est une panne à ne pas laisser traîner : le moteur chauffe, la consommation électrique grimpe et, tôt ou tard, la pompe grille et la cuve déborde. Le bruit permanent au sous-sol, ou un compteur électrique qui s'emballe sans raison, sont souvent les premiers indices.

Pompe qui ne s'arrête plus : causes

1. **Flotteur bloqué**
   Coincé en haut, contre la paroi ou le câble : l'arrêt ne vient pas.
2. **Contact défaillant**
   Le flotteur bouge, mais son interrupteur reste fermé.
3. **Pompe désamorcée**
   Une poche d'air : la roue tourne sans déplacer d'eau.
4. **Refoulement obstrué**
   Roue bouchée, vanne fermée ou conduite colmatée.
5. **Clapet fatigué**
   L'eau redescend dans la cuve et relance la pompe.
6. **Arrivée d'eau cachée**
   Chasse d'eau qui fuit, robinet, drain ou nappe haute.

Ma checklist

- [ ] Couper l'alimentation électrique de la pompe avant d'ouvrir la cuve
- [ ] Porter des gants étanches et ne jamais toucher l'eau d'une cuve d'eaux usées à mains nues
- [ ] Vérifier que le flotteur est libre et ne touche ni la paroi, ni la pompe, ni son câble
- [ ] Observer si le niveau baisse quand la pompe tourne : sinon, la couper aussitôt
- [ ] Écouter après l'arrêt : un bruit d'eau qui redescend désigne le clapet anti-retour
- [ ] Fermer tous les appareils raccordés et vérifier si le niveau monte quand même
- [ ] Contrôler la chasse d'eau et les robinets du sous-sol, sources de cycles nocturnes
- [ ] Ne pas réarmer en boucle un disjoncteur qui saute sur la pompe
- [ ] Cuve proche du débordement : ne plus utiliser les sanitaires raccordés
- [ ] Pompe qui ne s'arrête plus : appeler Dépan'Minute au 04 22 13 26 76, 24h/24